

## *Maestro, console voor de FLEX-6000 serie*



*Uw radio binnen handbereik,  
overal en altijd*

## *In en om het huis uw FLEX-6000 gebruiken*



*terwijl uw 6000 in de shack staat, voorlopig zover  
uw thuisnetwerk reikt, later ook via het internet.*

## Bedien uw Flex 6000 transceiver zonder PC.

De **Maestro** console kan rechtstreeks, of via uw netwerk (LAN of WLAN), op de FLEX6000 worden aangesloten.

De meest gebruikte bedieningsorganen zijn direct beschikbaar, waardoor de **Maestro** ook bijzonder geschikt is voor DX en contest gebruik.

Bedieningsorganen die minder gebruikt worden zijn beschikbaar via het aanraakscherm.

---

Levering februari 2016. Prijs € 1499,--

---

## Maestro specificaties

### Communicatie interfaces

- Wi-Fi: Dual band 2x2 802.11a/b/g/n (2,4 en 5 GHz)
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Bluetooth® 4.0

### Input/Output

- Microfoon 1: Pseudo-balans 8-pin RJ-45, dynamisch of electret compatibel
- Microfoon 2: Pseudo-balans 3,5mm
- Koptelefoon: Stereo 3,5 mm connector. Impedantie 16 Ω /25 mW, 32 Ω 13 mW
- Luidspreker: Intern 2 Watt mono.
- Powered speaker uitgang: Stereo consumer lijn niveau, 3,5 mm
- Lijnguitgang/Powered luidsprekeruitgang, impedantie: 600 Ω , stereo asymmetrisch, 3.5 mm
- Lijningang: Pseudo-balans 3,5mm
- Key/Paddle Input: 3,5mm
- PTT Input: 3.5mm
- DC aansluiting: Coaxiale voedingsconnector, 2.1mm, kabel wordt meegeleverd.

### Display/Touch Screen

- Tot 2 simultane, real-time spectrum displays en waterfall
- Display Type: Grote 8.0" In Plane Switching (IPS) display met 10-point touch
- Display Resolutie: HD (WXGA 1280 x 800)

### Electrisch

- Spanning: 10-15 VDC
- Standaard stopcontact AC adapter
- Batterij: Optionele Lithium-ion batterij

### Mechanisch

- Hoogte: 17.1cm
- Breedte: 35.6cm
- Diepte: 4.5cm
- Gewicht: ~1.8 kg

### Opties

- Verwijderbare, scharnierende en kantelbare pootjes
- VESA naar RAM® mount
- Li-ion battery pack met lader

